Prodotto	FUSTO OMOLOGATO IN ACCIAIO PER BATTERIE AL LITIO
Codice	419 004 600
Immagine	
Descrizione	Fusto in acciaio zincato, dotato di coperchio a cravatta e valvola di scarico di pressione in caso di danneggiamento del fusto. Ideale per il deposito sicuro di batterie difettose di biciclette elettriche, utensili elettrici, dispositivi per il giardinaggio, ecc...
Materiale	Acciaio
Caratteristiche	• Fusto con coperchio e anello di serraggio da 60 litri • Dimensioni: Ø 38 x h 66 cm • Capacità: 60L • Valvola speciale per scarico della pressione in caso di danno • Omologazione UN per merci solide pericolose dei gruppi di imballaggio I, II e III • Tutti i contenitori sono corredati da sacchetto in PE e vermiculite. • Peso a vuoto: 4,9 L • Peso totale ammissibie di 60 kg • Ideale come contenitore di stoccaggio e smaltimento per batterie danneggiate • Omologato per il trasporto di batterie al litio (UN 3480 e UN 3090 di 0,5-5kg) • per il trasporto valgono le disposizioni speciali dell'ADR (vedere le disposizioni speciali e le istruzioni di imballaggio) • osservare le istruzioni di imballaggio allegate • incl. 1/2 riempito di vermiculite e borsa in plastica • Ideale per smaltire in sicurezza batterie difettose per eBikes, PowerTools, attrezzi da giardino ecc.

Istruzioni per l'imballaggio	**1. Applicare l'adesivo "Merci pericolose" sul fusto** Se il contenitore deve essere trasportato, oltre all'adesivo mostrato deve essere attaccata la nota "batterie agli ioni di litio da smaltire" o, in caso di batterie difettose o danneggiate, la nota "Batterie agli ioni di litio danneggiate/difettose". **2. Stendere il sacco nel contenitore vuoto e ricoprire il fondo con un primo strato di vermiculite.** **3a. Incorporare le batterie nella vermiculite.** Quando si raccolgono le batterie al litio, fissare i poli con nastro adesivo (per proteggerli dai cortocircuiti) e ricoprirli tutt'intorno con vermiculite in modo che non si tocchino tra loro.  **3b. Imballare singolarmente le batterie danneggiate.** Se le batterie al litio sono danneggiate, isolare i poli con nastro adesivo (per proteggerli dai cortocircuiti) e riporle singolarmente in sacchetti più piccoli e ricoprirle completamente di vermiculite tutt'intorno in modo che non si tocchino.  **4. Aggiungere alternativamente batterie al litio e vermiculite fino a riempire completamente il contenitore.** **5. Chiudere la busta interna e mettere il coperchio** Legare il sacchetto interno riempito (ad esempio con una fascetta per cavi) e posizionarlo con il coperchio del fusto chiuso. 
Note	-